A-Z TRADERS

Vlastný vývoj a výroba v EÚ

Rozvádzače pre fotovoltiku

Inteligentná regulácia

Nabíjacie stanice pre elektromobily

Bezpečnostné prvky

Zvodiče prepätia

Monitoring fotovoltiky

Spoľahlivý dodávateľ

Pre fotovoltaický priemysel

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.sk obchod@aztraders.sk +420 605 457 572

A-Z TRADERS s.r.o. Zapadlá 1276/6a, 147 00 Praha 4, CZ IČ: 07462522 DIČ: CZ07462522

Rozvádzač R-FVE-M5+P3F

R-FVE-M5+P3F

Montáž na stenu. IP40/20. Výstupný rozvádzač (pri striedači) pre 3F FVE (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača. Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

Pozrieť produkt | Cena po registrácii

POPIS PRODUKTU

AC rozvádzač určený pre montáž na stenu, IP40/20 slúžiaci ako výstupný rozvádzač (pri striedači) pre trojfázové fotovoltaické elektrárne (typicky striedač 4 až 10K-ET) tak, aby bolo zaistené istenie výstupu vrátane prúdového chrániča a prepínača v prípade poruchy alebo vypnutého striedača .

Jeho výhodou je malý rozmer, možnosť "skladať" s ostatnými AC rozvádzačmi vedľa seba alebo pod seba, čím je možné ho nainštalovať aj do priestoru, kde je problém s miestom.

V rozvádzači je osadený istič B16/3 na istenie výstupu zo zálohy striedača, prúdový chránič tipov A a manuálny štvorpolovým prepínačom na premostenie zálohovaných okruhov v čase servisu alebo vypnutie striedača.

Vhodné kombinovať s rozvádzačom R-FVE-DC1, R-FVE-DC2 pre jednosmernú časť inštalácie a Rozvádzačom R-FVE-M4 určený pre vstup striedača.

kód	Výrobca	Produkt	Popis	Počet kusov
280347	EATON	BC-O-1/12-ECO	Rozvodnica NA omietku, priehľadné plast. dvere, 1 rad, 12 modulov	1
286589	EATON	PL6-B16/3	Istič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A	1
112933	EATON	PF6-40/4/003-A	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	1
SFT440	HAGER	PREPINAC SITI SFT440 (I-0-II) 4P/40A	Skupinový prepínač (I-0-II) 4P / 40A - výstupný kontakt hore	1